

**/LT/** Prieš pradėdant. Įsitinkite, kad jūsų telefonas ar planšetinis kompiuteris yra prijungtas prie 2,4 GHz „WiFi“ tinklo. Šis produktas neveikia 5GHz „WiFi“ tinkle. Norėdami įdiegti šį produktą, reikės turėti savo „WiFi“ tinklo pavadinimą ir „WiFi“ slaptažodį. Atsisiųskite „SMART LIFE“ programą iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės. Įdiegti ir prijungti SMART LIFE galima nuskaitant QR kodą ant pakuotės. Atidarykite programą. Pirmą kartą naudodamiesi programa turite užregistruoti naują paskyrą. Užsiregistravę galite prisijungti prie programos. Įjunkite įrenginį į poravimo / nustatymo iš naujo režimą. Laikykite nuspaustą mygtuką mažiausiai 7 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Pridėti įrenginį“ arba „+“, tada pasirinkite „Elektros inžinerija“ ir „Garažo durų atidarytuvas (BLE + Wi-Fi)“, įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį. Spustelėkite „Kitas“. Patvirtinkite paspausdami „Device is flashing quickly“. Dabar įveskite „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį ir patvirtinkite mygtuku „Confirm“. Lizdas jungiasi. Sėkmingai prijungus, garsinis signalas sustoja. Dabar galite nustatyti, valdyti ir konfigūruoti savo naują įrenginį naudodami programą. Išsamų programos konfigūracijos aprašymą galite rasti [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com). Prieš montuojant rekomenduojame atlikti suderinamumo testą. Prijunkite juodus ir raudonus laidus prie garažo durų pavaros valdymo gnybtų. Prijunkite garažo vartų „WiFi“ valdiklį prie maitinimo šaltinio. Garažo vartų valdiklio „WiFi“ LED diodas pradės mirksėti pakaitomis mėlyna ir raudona spalva. Paspauskite „WiFi“ mygtuką ant valdiklio. Garažo vartų pavara turėtų pradėti veikti. Jei nereaguoja, jūsų įrenginys gali būti nesuderinamas. Gaminį skirtas vartoti patalpų viduje. Draudžiama daryti techninius pakeitimus. Prieš pradėdant montuoti

susipažink su instrukcija. Montavimą turi atlikti asmuo turintis atitinkamus įgalingumus. Visi darbai turi būti atliekami atjungus maitinimą. Būtinai ypatingas atsargumas. Montavimo schema: žiūrėk iliustracijas. Gaminys gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, kuris atitinka teisės aktais patvirtintus energetinius kokybės standartus. Prieš pirmą panaudojimą reikia įsitikinti, kad gaminys yra taisyklingai mechaniškai sumontuotas ir tinkamu būdu elektriškai sujungtas. Negalima peržengti maksimalios apkrovos: žiūrėk iliustracijas.

EB atitikties deklaracija: Šiuo pareiškimu KANLUX S.A. patvirtina, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitus atitinkamus 2014/53/EB direktyvos nurodymus. Atitikties deklaracija prieinama elektronine forma adresu: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com). Kanlux S.A. nerieša atsakomybės už pasekmes kilusias dėl šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymo. Įmonė Kanlux SA pasilieka sau teisę keisti instrukciją - aktualią versiją rasite tinklapyje: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com).